## techŜtep

## **Techstep Essentials MDM** Polityka szyfrowania pamięci

Data: 05/12/2023



Aby edytować politykę szyfrowania pamięci, kliknij Polityki -> Zmień ustawie
--

Konfiguracje	Polityki ~	Kampanie BETA	Zaawansowane
	Zmień usto	awienia	sja wygaśnie :
Metc	Polityki BYG	DD/WPC	Ostatni
rejes	Polityki deo	dykowanego urza	ądzenia
			2023-07-

Wybierz kategorię Polityka szyfrowania pamięci.

Zarządzanie ustawieniami polityk				
Wybierz sekcję ustawień	Ustaw wartość	Wybierz polityki	Podsumowa	inie
ikoj				
Restrykcje: 6	Restrykcje	r: 15	Restrykcje: 70	
Polityka szyfrowania pamięci	Polityka inst	talatora	Ograniczenia aplikac	ji
<b>B</b>	<u>↓</u>			
Restrykcje: 3	Restrykcje	e: 11	Restrykcje: 90	
Polityka aplikacji	Ograniczenia pro	ofilu do pracy	Włączone aplikacje i wid	gety
<b>5</b>				
Restrykcie: 10	Restrykcje	: 28	Restrykcje: 25	

tech<sup>S</sup>tep<sub>2</sub>

W ramach Polityki szyfrowania pamięci istnieje szereg ustawień, które można dodać do zestawu polityk.

Zarządzanie ustawieniami polityk				
Wybierz sekcję ustawień	Ustaw wartość	Wybierz polityki	Podsumowanie	
ukoj —				
	🔒 Polityka szyf	rowania pamięci		
) Szyfrowanie pamięci wewnętrznej			Pełne zarządzanie BYOD/WPC COS	
) Wyłącz tryb bezpiecznego uruchamiania			Peine zarządzan	
) Aktywacja trybu Common Criteria			Pełne zarządzan	

Wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować i kliknij przycisk Dalej.

Poniżej znajduje się tabela wszystkich ustawień, które można skonfigurować w tej kategorii wraz z objaśnieniami.

Parametr	Objaśnienie	Kompatybilność				
Polityka szyfrowania pamięci						
Szyfrowanie pamięci wewnętrznej	Dostępne opcje: O Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie COSU BYOD/WPC				
Wyłącz tryb bezpiecznego uruchamiania	Dostępne opcje: O Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie				
Aktywacja trybu Common Criteria	Dostępne opcje: O Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie				

Skonfiguruj ustawienie do żądanej wartości i kliknij przycisk Dalej.

Wybierz polityki, do których chcesz dodać ustawienie (możesz wybrać wiele polityk) i kliknij przycisk Dalej.

Wybierz s	ekcję ustawień	Ustaw wart	ość	Wybierz p	olityki	Podsumowo	nie
		Szy	frowanie pamięci	wewnętrznej: Tak			
<pre></pre>	🔾 Szukaj				1 – 10 z 21	I< < >	>1
	Nazwa polityki	Rodzaj polityki	Dotyczy urządzeń	Jest domyślna	Grupy użytkowników	Grupy urządzeń	
~	Default policy	Pełne zarządzanie		Tak			
	Default BYOD/WPC policy	BYOD/WPC	3	Tak			
	Default dedicated device policy	COSU		Tak			
	TS Kiosk mode	Pełne zarządzanie		Nie		Kiosk Devices	

tech<sup>S</sup>tep<sub>4</sub>

Następnie zostanie wyświetlone podsumowanie zastosowanych ustawień oraz czy istnieją urządzenia, których dotyczy zmiana.

Kliknij Zastosuj, aby wprowadzić zmianę konfiguracji.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Zastosuj ustawienia zostaną natychmiast zastosowane na wskazanych urządzeniach.

Zarządzanie ustawieniami polityk			
Wybierz sekcję ustawień	Ustaw wartość	Wybierz polityki	Podsumowanie
	Podsumo	wanie:	
Liczba zazno	aczonych polityk: 2		
Liczba urządzeń, które	dotknie zmiana: 3		
	Ustawi	enia:	
Szyfrowanie pam	ę <b>ci wewnętrznej:</b> Tak		
🛕 Zmiany w wybi	ranych politykach wpłyną na r	niektóre urządzenia. Upewnij się, ż	e to zamierzone.
			Cofnij <b>Wykona</b> j