



Techstep

Essentials MDM

Ograniczenia profilu do pracy

Data: 04/12/2023



Aby edytować Ograniczenia profilu do pracy, kliknij Polityki -> Zmień ustawienia.



Wybierz kategorię Ograniczenia profilu do pracy.



W ramach Polityki czyszczenia danych istnieje szereg ustawień, które można dodać do zestawu polityk.

Zarządzanie ustawieniami polityk ×

Wybierz sekcję ustawień
Ustaw wartość
Wybierz polityki
Podsumowanie

Szukaj

Ograniczenia profilu do pracy

☐ Włączenie instalacji z nieznanymi źródłami

[Pełne zarządzanie](#)
[BYOD/WPC](#)
[Urządzenie współdzielone](#)

☐ Blokada przechwytywania obrazu

[Pełne zarządzanie](#)
[BYOD/WPC](#)
[Urządzenie współdzielone](#)

☐ **Wyłącz możliwość modyfikowania kont**

[Pełne zarządzanie](#)
[BYOD/WPC](#)
[Urządzenie współdzielone](#)

☐ Blokada tworzenia konta email (Wyłącz możliwość modyfikowania kont)

[Pełne zarządzanie](#)
[BYOD/WPC](#)
[Urządzenie współdzielone](#)

☐ Blokada tworzenia konta LDAP (Wyłącz możliwość modyfikowania kont)

[Pełne zarządzanie](#)
[BYOD/WPC](#)

Cofnij
Dalej

Wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować i kliknij przycisk Dalej.

Poniżej znajduje się tabela wszystkich ustawień, które można skonfigurować w tej kategorii wraz z objaśnieniami.

W pełni zarządzanej polityce opcje są dostępne tylko wtedy, gdy polityka ma zdefiniowany profil pracy (stara konfiguracja COPE).

Parametr	Objaśnienie	Kompatybilność
Polityka czyszczenia danych		
Włączenie instalacji z nieznanymi źródłami	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokada przechwytywania obrazu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz możliwość modyfikowania kont	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC

Blokada tworzenia konta email (Wyłącz możliwość modyfikowania kont)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokada tworzenia konta LDAP (Wyłącz możliwość modyfikowania kont)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokada tworzenia konta Samsung (Wyłącz możliwość modyfikowania kont)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Tworzenie kont przez Google Play	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Włączone lub wyłączone Domyślna wartość: Włączone	Pełne zarządzanie
Blokada aparatu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz możliwość kopiowania-wklejania w profilu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz możliwość kontrolowania aplikacji	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie (Następujące akcje związane z aplikacjami zostaną wyłączone, gdy to ograniczenie zostanie ustawione: odinstalowywanie, wyłączenie, czyszczenie pamięci podręcznej, czyszczenie danych, wymuszenie zatrzymania, czyszczenie domyślnych ustawień.)	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz możliwość użycia tej samej blokady dla	Dostępne opcje:	Pełne zarządzanie

urządzenia oraz profilu służbowego	<input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie (Aby wyłączyć możliwość użycia tej samej blokady dla urządzenia oraz profilu do pracy, w pierwszej kolejności należy zaaplikować konfigurację ustawień kodu blokady dla profilu do pracy)	BYOD/WPC
Zezwalaj na przenoszenie aplikacji do profilu do pracy	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokada NFC	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Nie zezwalaj na przesyłanie danych za pomocą NFC (Blokada NFC)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Zezwalaj na przenoszenie plików z urządzenia do profilu do pracy	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Zezwalaj na przenoszenie plików z profilu do pracy do urządzenia	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokada zmiany udostępniania kalendarza do trybu osobistego	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokada zmiany udostępniania kalendarza do profilu do pracy	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC

Aktywacja interfejsu Bluetooth	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Włącz udostępnianie plików przez Bluetooth w profilu do pracy (Aktywacja interfejsu Bluetooth)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	BYOD/WPC
Blokada udostępniania przez Share Via List	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Zablokuj konfigurację poświadczeń przez użytkowników w zarządzanym magazynie kluczy	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Maksymalny czas, przez jaki profil do pracy może być wyłączony	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Wyłączone <input type="radio"/> 3, 4, 5 lub 6 dni Domyślna wartość: Wyłączone (Minimalna wartość to 3 dni)	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Włącz możliwość przywrócenia kopii zapasowej z konta Google	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz możliwość włączania lokalizacji w ustawieniach	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	BYOD/WPC
Wyłącz możliwość udostępniania lokalizacji	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	BYOD/WPC
Wyłącz przechwytywanie treści	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	BYOD/WPC

	<input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	
Wyłącz sugestie dotyczące treści	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub nie Domyślna wartość: Nie	BYOD/WPC

Skonfiguruj ustawienie do żądanej wartości i kliknij przycisk Dalej.


Zarządzanie ustawieniami polityk ×

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

 Ograniczenia profilu do pracy

Włączenie instalacji z nieznanymi źródłami :

☐ Nie

Cofnij

Dalej

Wybierz polityki, do których chcesz dodać ustawienie (możesz wybrać wiele polityk) i kliknij przycisk Dalej.

Zarządzanie ustawieniami polityk

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

Włączenie instalacji z nieznanymi źródłami: Tak

2

Szukaj

1 - 3 z 3

<

>

	Nazwa polityki	Rodzaj polityki	Dotyczy urządzeń	Jest domyślna	Grupy użytkowników	Grupy urządzeń
<input checked="" type="checkbox"/>	Default BYOD/WPC policy	BYOD/WPC	3	Tak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Default shared device policy	Urządzenie współdzielone		Tak		
<input type="checkbox"/>	Test WPC Ricardp	BYOD/WPC		Nie	Test WPC Ricardo	

Wybrane ustawienie wymaga, by polityka (BYOD) posiadała ustawioną wartość Nie dla opcji: [Blokada instalacji aplikacji](#). Lista nie wyświetla polityk, które nie spełniają tego warunku.

Cofnij

Dalej

Następnie zostanie wyświetlone podsumowanie zastosowanych ustawień oraz czy istnieją urządzenia, których dotyczy zmiana.

Kliknij Zastosuj, aby wprowadzić zmianę konfiguracji.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Zastosuj ustawienia zostaną natychmiast zastosowane na wskazanych urządzeniach.

Zarządzanie ustawieniami polityk

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

Podsumowanie:

Liczba zaznaczonych polityk: 2

Liczba urządzeń, które dotknie zmiana: 3

Ustawienia:

Włączenie instalacji z nieznanymi źródłami: Tak

⚠ Zmiany w wybranych politykach wpłyną na niektóre urządzenia. Upewnij się, że to zamierzone.

Cofnij

Wykonaj